

HOJA DE DATOS

2390020100: SENSOR SIN CONTACTO**DESCRIPCIÓN**

El sensor sin contacto se usa para activar llamadas de intercomunicación por reconocimiento de gestos, por ejemplo, pasar la mano por delante. Incluye una caja trasera para montar en la pared

**ESPECIFICACIONES****GENERAL**

Dimensiones (Al x An x Fo)	80 x 80 x 28 mm .
Peso	0.24 kg
Opciones de alimentación	Poe y/o fuente de alimentación externa DC 5V - 24V ($\pm 10\%$)
Salidas	N.O, N.C, COM
Grado de protección de entrada	IP66
Distancia del sensor	40 – 150 mm (ajuste manual)
Tiempo del sensor activo	0,5 - 20 seg. (ajuste manual)
País de fabricación	Noruega
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +50°C

UTILIZADO CON



TCIV-2+ código de artículo
1008315020
Video interfono Ip y SIP



TCIV-3+ código artículo
1008315030
Video interfono Ip y SIP



TCIV-5+ código artículo
1008315050
Video interfono IP y SIP



TCIV-6+ código artículo
1008315060
Video interfono IP y SIP



TCIS-1 código artículo
100811010
Interfono IP y SIP



TCIS-2 código de artículo
100811020
Interfono IP y SIP



TCIS-3 código de artículo
100811030
Interfono IP y SIP



TCIS-4 código de artículo
100811040
Interfono IP y SIP



TCIS-5 código de artículo
1008111050
Interfono IP y SIP



TCIS-6 código de artículo
1008111060
Interfono IP y SIP



TCIS código de artículo
1008111901
Estación IP Turbine 2 botones

 <p>COINTEL Aureliano Valle 1, 48010 Bilbao (Spain) Tel. +34944445704 MOV. +34656782928 Fax. +34944439956 Web. www.cointel.es</p>	 <p>zenitel CENTER OF EXCELLENCE</p> <p>Zenitel is the world leading provider of intelligent communication solutions. Building on over 30 years of breakthrough innovations, today's technology offers secure, intelligent solutions such as IP Intercom, Video Intercom, IP Telephony and Public Address using VoIP.</p>
---	---

DOC. NO.



www.zenitel.com

